Schutzkt.-Steckdosenleisten

für allgemeine mobile Anwendungen, wiederanschliessbar
Leistenkörper aus Aluminium, 60 mm breit

Made in Germany

- Anschlußleitung H05VV-F 3G1,5, 2 m Länge, schwarz
- Stecker DIN 49441, R2 doppeltes Schutzleitersystem
- Um 45° gedrehte Steckdoseneinsätze für Winkelstecker
- Alle Leisten beim Leitungseingang wiederanschliessbar!
- Montageflanschpaar für ortsfeste Befestigung
- Praxisgerechte Leitungsaufwicklung
- Leistenkörper aus Aluminium
  Steckdoseneinsätze und Seitenabdeckungen in Kunststoff schwarz
- Normen:

Steckdosen:	DIN VDE 0620/05.92-DIN 49440
Überspannungsschutz:	DIN VDE 0675 Teil 6, 1989-11+A1:1996-03+A2:1996-10
Filter:	EN 13320:1994
Leitungsschutzschalter:	EN 60898/2polig, VDE 0641/A 4/11.88
Fehlerstromschutzschalter:	DIN VDE 0664 Teil 1/1985

- Integrierte Zusatzfunktionen:
  – 2poliger Geräteschalter beleuchtet
  – Überspannungsschutz 16A $I_{S\ max}$ 15 kA
  – EMV-Entstörfilter 16A
  – Master/Slave 16A
  – Leitungsschutzschalter (LS) 16A
  – Fehlerstromschutzschalter (FI) 30mA
  Auf Anfrage auch: mit Kinderschutz
  geprüft nach DIN IEC 884-1
  und CEBEC NBN C61
- Weitere Funktionsbausteine, nämlich Schalter vor Kopf (1), wieland-Stecker vor Kopf (2), Kaltgerätestecker IEC320 vor Kopf (3) und Kaltgeräte-Steckdosenleiste IEC320 (4)

Typen:

- **Standard**
- **Standard, mit 2pol. Schalter, beleuchtet**
- **Standard, mit 2poliger elektronischer Schaltautomatik Master/Slave, mit einstellbarer Schaltschwelle**
- **mit Leitungsschutzschalter (LS) 16A, Auslösecharakteristik B**

Überspannungs-Schutz

- **Nennstrom: 16 A, Anschlußwert 3600 W Hochbelastbar, Stoßstrom bis I_S 15 kA u. EMV-Filter 16A**
- **mit 2pol. Schalter, beleuchtet**
- **mit 2poliger elektronischer Schaltautomatik Master/Slave, mit einstellbarer Schaltschwelle**
- **Personenschutz-Steckdosenleisten mit Fehlerstromschutzschalter (FI) $I_{\Delta n}$ 30 mA**

Standard Art.-Nr. D6000S/3



(1)

(2)

(3)

(4)

Standard



Steck-dosen-zahl	Länge in mm	Bestell-Nr.	EDV-Code
3	262	D6000/3	D6000.00003.02.020
6	394	D6000/6	D6000.00006.02.020
9	526	D6000/9	D6000.00009.02.020
12	658	D6000/12	D6000.00012.02.020

Standard, mit 2pol. Schalter, beleuchtet



Steck-dosen-zahl	Länge in mm	Bestell-Nr.	EDV-Code
3	306	D6000S/3	D6000.00S03.02.020
6	438	D6000S/6	D6000.00S06.02.020
9	570	D6000S/9	D6000.00S09.02.020
12	702	D6000S/12	D6000.00S12.02.020

Standard, mit 2poliger elektronischer Schaltautomatik Master/Slave, mit einstellbarer Schaltschwelle

Steck-dosen-zahl	Länge in mm	Bestell-Nr.	EDV-Code
1+6	614	D6000ES/7	D6000.0ES07.02.020

Nennstrom: 16 A, Anschlußwert 3600 W
Hochbelastbar, Stoßstrom bis I_S 15 kA u. EMV-Filter
16A

Steck-dosen-zahl	Länge in mm	Bestell-Nr.	EDV-Code
6	504	D6011/6	D6011.00006.02.020

Nennstrom: 16 A, Anschlußwert 3600 W
Hochbelastbar, Stoßstrom bis I_S 15 kA u. EMV-Filter
16A, mit 2pol. Schalter, beleuchtet

Steck-dosen-zahl	Länge in mm	Bestell-Nr.	EDV-Code
6	570	D6011S/6	D6011.00S06.02.020

Nennstrom: 16 A, Anschlußwert 3600 W
Hochbelastbar, Stoßstrom bis I_S 15 kA u. EMV-Filter
16A, mit 2poliger elektronischer Schaltautomatik
Master/Slave, mit einstellbarer Schaltschwelle

Steck-dosen-zahl	Länge in mm	Bestell-Nr.	EDV-Code
1+3	614	D6011ES/4	D6011.0ES04.02.020
1+6	746	D6011ES/7	D6011.0ES07.02.020

Nennstrom: 10 A, Anschlußwert 2300 W
mit Kaltgerätesteckdosen nach IEC 320
Hochbelastbar, Stoßstrom bis I_S 15 kA u. EMV-Filter

Steck-dosen-zahl	Länge in mm	Bestell-Nr.	EDV-Code
9	504	W6311/9	W6311.00009.02.020

mit Leitungsschutzschalter (LS) 16A,
Auslösecharakteristik B



Steck-dosen-zahl	Länge in mm	Bestell-Nr.	EDV-Code
6	526	D6000LS/6	D6000.0LS06.02.020

Personenschutz-Steckdosenleisten mit
Fehlerstromschutzschalter (FI)$I_{\Delta n}$ 30 mA



Steck-dosen-zahl	Länge in mm	Bestell-Nr.	EDV-Code
6	526	D6000FI/6	D6000.0FI06.02.020

Die Fehlerstromschutzschalter haben keine aktiven elektronischen Bauelemente, die bei einem Ausfall der Netzspannung ohne Versorgung sind.
Bei Wiederkehr der Netzspannung besteht der gleiche Schaltzustand wie vor der Unterbrechung (kein erzwungenes AUS, wie bei DI-Schaltern!).
Unfallursachen in der Praxis sind:
– Leitungsschäden
– offene, spannungsführende Teile an eventuell beschädigten Geräten,
– Feuchtigkeitseinwirkungen an Geräten. (Wasser leitet Strom!).
Dabei geht es z.B. um Haushaltsgeräte,

Heimwerkermaschinen, Hobbywerkstatt, elektrische Gartengeräte, Bad, Saunaboxen, Whirlpools, med. Geräte, Laborgeräte, Campingfahrzeuge, Garagen, Baustellen, in der Landwirtschaft u. ä.

Weitere Funktionsbausteine

2poliger Geräteschalter vor Kopf (1)

wieland-Stecker vor Kopf (2)

Kaltgerätestecker IEC 320 vor Kopf (3)