

Buchsen

Ø 1mm – Ø 2mm


Sockets

Ø 1mm – Ø 2mm

Douilles

Ø 1mm – Ø 2mm

Typ Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Nenn-Ø Nominal-Ø Ø nominal	Anschlussvariante Type of termination Type de raccordement	Sandwichbauweise Sandwich board construction Construction étagée possible	Metalteile / Oberfläche Metal parts / plating Partie métallique / traitement	Auszugskraft Withdrawal force Effort de débrassage	Bemessungsstrom ¹⁾ Rated current ¹⁾ Intensité assignée ¹⁾	Kontaktwiderstand Contact resistance Résistance de contact
		mm				N	A	mΩ




BS1/90	41.6004-*	1	③ ④	–	CuZn, Au	~3	20	~1
---------------	------------------	---	-----	---	----------	----	----	----

- ③ Tauchlötfähig
④ Lötzapfen

- ③ Dip soldering
④ Soldering pin

- ③ Soudage par trempage
④ Picot de soudage



* Farben / Colours / Couleurs



LB1	41.0010	1	① ③	✓	CuZn, Au	~3	20	~1
------------	----------------	---	-----	---	----------	----	----	----

Passendes Isolierteil / Suitable insulation / Capuchon isolant adapté

Bezeichnung / Designation / Désignation	Typ / Type / Type	Bestell-Nr. / Order No. / No. de Cde
Isolierteil / Insulation / Isolant	I-EB1	23.5000-*

- ① Platineinbau
③ Tauchlötfähig


- ① Circuit board installation
③ Dip soldering

- ① Montage sur circuit imprimé
③ Soudage par trempage

siehe Montageanleitung MA102
www.multi-contact.com

see assembly instructions MA102
www.multi-contact.com

voir instructions de montage MA102
www.multi-contact.com



* Farben / Colours / Couleurs




B1-AI	41.0003-*	1	③ ④ ⑥	✓	CuZn, Au	~3	20	~1
--------------	------------------	---	-------	---	----------	----	----	----

- ③ Tauchlötfähig
④ Lötzapfen
⑥ Einpresszapfen

- ③ Dip soldering
④ Soldering pin
⑥ Press-in pin

- ③ Soudage par trempage
④ Picot de soudage
⑥ Picot à emmanchement



BS1	41.0053	1	⑦	✓	CuZn, Au	~3	20	~1
------------	----------------	---	---	---	----------	----	----	----

⑦ Stift Ø 1mm

⑦ Pin Ø 1mm

⑦ Fiche Ø 1mm

¹⁾ je nach Anschlussart und Querschnitt

¹⁾ According to connecting method and cross section

¹⁾ Selon le type de raccordement et la section du conducteur